

Montāžas instrukcija

1. Veids: Slēgtā tipa impulsa barošanas adapters (ģimene: G3, NE, LRS, SE, PFC, HSP, SPV, USP, RST, G5, MSP)

2. Ievads

Slēgtā tipa impulsa barošanas adapteri ir apgādāti ar metāla vai plastmasas korpusu, kas slēdz iekšēju sistēmu, un ir paredzēti montāžai gala sistēmas korpusā. Mean Well slēgtā tipa barošanas adapteri apņem divu dažādu adapteru grupu, ar iebūvētu ventilatoru un bez ventilatora, atkarīgi no nominālās jaudas vai projekta koncepcijas.

3. Montāža

- (1) Pirms jebkuru instalācijas vai konservācijas darbu uzsākšanai atslēgt sistēmu no ierīces. Pārbaudīt, vai nevar būt nejauši atkārtoti pieslēgta.
- (2) Nodrošināt attiecīgu attālumu starp montāžas skrūvēm un iekšējiem barošanas adaptera komponentiem. Salīdziniet korpusa ilustrāciju specifikācijās, lai pārbaudītu maksimālu montāžas skrūvju attālumu.
- (3) Nestandarta montāžas virziens vai darbs augstā temperatūrā var palielināt iekšējo komponentu temperatūru un prasīt samazināt izejas strāvu. Optimāls montāžas virziens un strāvas ierobežojuma līkne iz uzrādīti specifikācijās.
- (4) Ventilators un ventilācijas caurumi nevar būt slēgti. Nodrošināt attālumu 10-15 cm starp barošanas adapteru un siltuma avotiem.
- (5) Rekomendēti ieejas/izejas vadi ir uzrādīti zemāk

1	18	16	14	12	10	8
2	6A	6-10A	10-16A	16-25A	25-32A	32-40A
3	0.75	1.00	1.5	2.5	4	6
4						

1 - Vada diametrs (AWG)

2 - Ierīces nominālā strāva (Amp)

3 - Vada šķērsgriezums (mm²)

4 - Uzmanību: katrā vada strāva jābūt samazināta līdz iepriekšminētas strāvas vērtības 80%, ja ir izmantoti 5 vai vairāk vadu pieslēgumi pie ierīces.

Pārbaudīt, vai katra vada dzīslas atrodas spailē un ka skrūvju spīles ir attiecīgi pieskrūvētas, lai nodrošinātu labu kontaktu.

(6) Papildus informācija par ierīci ir pieejama mājaslapā www.meanwell.com.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLIJA

Nodokļu maksātāja numurs NIP: 729-010-89-84, Statistikas reģistrācijas numurs REGON: 473171710
Rajona Tiesa Łódź - Centrs KRS Nr.: 0000165815 Pamatkapitāls: 3 300 000 PLN

4. Brīdinājums / Uzmanību !!

- (1) Elektrības trieciena risks un enerģētiskā bīstamība. Jebkuru avāriju obligāti jāpārbauda kvalificēts servisa darbinieks. Neatvērt barošanas adaptera korpusu!
- (2) Nedrīkst montēt barošanas adapteru vietās ar lielu mitrumu vai pie ūdens.
- (3) Nedrīkst montēt barošanas adapteru vietās ar lielu temperatūru vai pie uguns avotiem. Apkārtnes temperatūra ir noteikta specifikācijās.
- (4) Izejas strāva un jauda nevar pārsniegt nominālu vērtību noteiktu specifikācijās.
- (5) Iezemējums (FG) jābūt pieslēgts pie ierīces.
- (6) Visi MW barošanas adapteri ir projektēti atbilstoši elektromagnētiskās sakritības normām, pārbaudes atskaites ir pieejamas pēc pieprasījuma. Sakarā ar to, ka barošanas adapteri ir montēti citu sistēmu korpusu iekšā, pēc integrācijas ar attiecīgu sistēmu gala sistēmas elektromagnētiskā raksturlīkne jābūt atkārtoti verificēta.

Ražotājs:

MEAN WELL ENTERPRISES Co., LTD.

No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,

New Taipei City 24891, Taiwan

Tālr.: +886-2-2299-6100

Web: www.meanwell.com



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLIJA

Nodokļu maksātāja numurs NIP: 729-010-89-84, Statistikas reģistrācijas numurs REGON: 473171710
Rajona Tiesa Lodza - Centrs KRS Nr.: 0000165815 Pamatkapitāls: 3 300 000 PLN