

Amplificador de pared con USB/FM/Bluetooth y altavoces

FXSA-215SET



DATOS TÉCNICOS

Modelo	Amplificador FXSA-215SET
Alimentación	AC220V(50HZ) permite 110V-250V
Carga	6-8ohm
Potencia de salida	2x15W
Relación Señal/Ruido	≥98dB
Respuesta de Frecuencia	87.5-108MHz
Alcance infrarojos del mando a distancia	10m.
Distancia Bluetooth	10m
Dimensiones (AnchoxAltoxProfundo)	86x86x10mm
Aux IN (L+R)	Regletas de conexión de dos canales
Aux OUT (L+R)	Regletas de conexión de dos canales
Sensibilidad de Entrada	0,775Vrms
IO Trigger	Control de Timbre y reproducción por IO
Modo de señal	Señal de contacto seca pasiva

Modelo	Altavoces FXSA-215SET
Potencia	6W@ 8ohm
Respuesta de Frecuencia	100-15KHz
SPL(@1W/m)	93±3dB
Unidad de altavoz	6,5"
Tamaño de recorte	Ø 165mm
Dimensiones	Ø 188x76mm
Material	ABS y rejilla metálica en blanco
Peso	0,7Kg

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

- ✓ Amplificador de 2 x 15 WRMS @ 8 ohm
- ✓ Fuentes de música: FM, micro SD, USB, BT, AUX in y AUX out.
- ✓ Formato de audio soportado: MP3, WAV, WMA y LRC (lyrics).
- ✓ Almacena hasta 30 canales de radio FM. Búsqueda automática.
- ✓ Función Bluetooth: admite dispositivos Bluetooth externos, como teléfonos móviles, para la reproducción de audio.
- ✓ Función de ajuste del brillo de la retroiluminación; ajuste para restaurar la configuración de fábrica.
- ✓ Admite tarjeta micro SD y unidad flash USB de hasta 32 GB.
- ✓ Función OTG (On The Go): Conecte la unidad flash USB a través de la interfaz USB para leer música.
- ✓ Ajuste de volumen: función de ajuste electrónico de volumen de 27 niveles.
- ✓ Función de memoria de apagado: recuerda el estado reproducido antes del último apagado.
- ✓ Voltaje de entrada: 100~240VAC, 50/60Hz.
- ✓ Incluye mando a distancia.
- ✓ Caja de instalación empotrable incluida

Amplificador de pared con USB/FM/Bluetooth y altavoces

FXSA-215SET



APLICACIONES

- ✓ Venta al por menor
- ✓ Sala de reuniones
- ✓ Comercios, restaurantes, bar
- ✓ Corporativo
- ✓ Ocio

DIAGRAMA MECÁNICO

Todas las medidas en mm.



Todas las características del producto están sujetas a variación debido a las tolerancias de producción.

NEEC AUDIO BARCELONA, S.L. se reserva el derecho de realizar cambios o mejoras en el diseño o fabricación que puedan afectar las especificaciones de este producto.

Para consultas técnicas diríjase a su proveedor, distribuidor o complete el formulario de contacto en nuestro sitio web, en [Contacto](#).

C/ Motors, 166-168 - 08038 Barcelona - España | Tel. (+34) 932238403 | info@av-fox.com | www.av-fox.com