

MPN: VL120004

Amplificador de audio, 2x20W

VL120004 es un amplificador digital (Clase D) con 2 entradas de línea y 1 entrada de MIC, que soporta control de EQ y mezcla de MIC. Con salida por defecto de 2x20W@4 Ω, puede cambiarse a 1x40W@8 Ω mediante conexión en puente. Controlable por botón, RS232 (IR opcional via IR-VL120004).

- 2 entradas analógicas conmutables
- Una entrada MIC de 3 niveles con función mezcladora
- Modo de salida seleccionable: estéreo, mono dual y puente
- Graves, agudos y volumen ajustables
- Salida loop para encadenar a otro VL120004
- Adaptador de alimentación con bloqueo
- Controlable por botón, RS232 (IR opcional via IR-VL120004)



Especificaciones

Audio	Canales de salida de audio	2.0 canales
	Clase amplificador	D
	Distorsión armónica total (THD)	1 %
	Potencia de salida RMS por canal (4 Ohm)	20 W
	Potencia de salida RMS por canal (8 Ohm)	20 W
	Rango de frecuencia	20 - 20000 Hz
	Relación señal-ruido (SNR)	80 dB
	Salida de potencia en modo bridge por canal (4 Ohm)	40 W
	Salida de potencia en modo bridge por canal (8 ohmios)	40 W
Display	Pantalla integrada	No
Indication	Indicadores LED	Yes
Packaging content	Manual	Yes
Ports & interfaces	Conectividad de auriculares	3.5 mm
	Conector jack de entrada DC	Yes
	Entrada de audio (L/R)	1
	Entrada de audio fonográfico (L,R)	Yes
	Salida de audio (L/R)	1
	Salidas de auriculares	1
	Tipo de conectividad de altavoces	3.5mm
Power	Voltaje de entrada AC	110 -220 V
Technical details	Ajuste de agudos	Yes
	Ajuste de graves	Yes
	Banda de frecuencia	20Hz - 20 Khz GHZ

Technical details	Color producto	Black
	Conectividad de plataforma giratoria	No
	Control de volumen	Buttons
	Función bridge	Yes
	Material	Metal
	Tecnología de conectividad	Wired
	Tipo de control remoto	RS-232
	Uso	Home
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 Año/s

Otras imágenes

Audio Input	2 Stereo (L/R RCA, 3.5mm jack) 1 MIC (3P captive screw connector)
Audio Output	1 amplifier (4P captive screw connector) 1 stereo loop out (3.5mm jack)
Output Type	Constant resistance 4Ω/8Ω
Power Output	200W / 1x40W (bridge)
Voltage Gain	12dB
Frequency Response	20Hz-20KHz
CMRR	>70dB@20Hz to 20KHz
SNR	95dB (Max.)
Stereo Channel Separation	>75dB@20Hz to 20KHz
Bandwidth	30Hz-25KHz
THD+Noise	<1% @1KHz
Control	Buttons, RS232, optional IR remote
Power Supply	DC24V, 2.5A
Chassis Dimension	W96xH38xD87(mm)



Vivolink keeps your system running

If you face any problems with your Vivolink product, we immediately send you a new one. No need to wait for a faulty product to be repaired.

This is part of our Premium Professional Service.

Audio Input	2 Stereo (L/R RCA, 3.5mm jack) 1 MIC (3P captive screw connector)
Audio Output	1 amplifier (4P captive screw connector) 1 stereo loop out (3.5mm jack)
Output Type	Constant resistance 4Ω/8Ω
Power Output	200W / 1x40W (bridge)
Voltage Gain	12dB
Frequency Response	20Hz-20KHz
CMRR	>70dB@20Hz to 20KHz
SNR	95dB (Max.)
Stereo Channel Separation	>75dB@20Hz to 20KHz
Bandwidth	30Hz-25KHz
THD+Noise	<1% @1KHz
Control	Buttons, RS232, optional IR remote
Power Supply	DC24V, 2.5A
Chassis Dimension	W96xH38xD87(mm)