

MPN: VL120004

Amplificateur audio, 2x20W

Le VL120004 est un amplificateur numérique (Classe D) avec 2 entrées ligne et 1 entrée micro, prenant en charge le contrôle de l'égalisation et le mixage micro. Avec une sortie par défaut de 2x20W sous 4 Ohms, il peut être commuté en 1x40W sous 8 Ohms par connexion en pont.\n \n Contrôlable via bouton, RS232 (IR optionnel via IR-VL120004).

- 2 entrées audio analogiques commutables
- Une entrée micro à 3 niveaux avec fonction de mixage
- Modes de sortie stéréo, double mono et pont sélectionnables
- Basses, aigus et volume réglables
- Sortie en boucle pour enchaîner avec un autre VL120004
- Adaptateur secteur verrouillable
- Contrôlable via bouton, RS232 (IR optionnel via IR-VL120004)



Caractéristiques

Audio	Canaux de sortie audio	2.0 canaux
	Classe de l'amplificateur	D
	DHT, distorsion harmonique totale	1 %
	Gamme de fréquence	20 - 20000 Hz
	Rapport signal-sur-bruit	80 dB
	Sortie d'énergie mode bridge par canal (4 Ohm)	40 W
	Sortie d'énergie mode bridge par canal (8 Ohm)	40 W
	Sortie d'énergie RMS par canal (4 Ohm)	20 W
	Sortie d'énergie RMS par canal (8 Ohm)	20 W
Connectivité	Casque connection	3,5 mm
	Connecteur audio (L,R) intégré	1
	Entrée audio phono (L,R)	Oui
	Entrée DC	Oui
	Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
	Sortie de casque	1
	Type de connectivité des haut-parleurs	3.5mm
Contenu de l'emballage	Manuel d'utilisation	Oui
Détails techniques	Bande de fréquence	20Hz - 20 Khz GHz
	Commande de volume	Boutons
	Connectivité Platine	Non
	Couleur du produit	Noir
	Fonction de pont	Oui
	Matériel	Métal

Détails techniques	Réglage: aigus	Oui
	Réglage: graves	Oui
	Technologie de connectivité	Avec fil
	Type de télécommande	RS-232
	Utilité	Home
Écran	Écran intégré	Non
Indication	Voyants	Oui
Puissance	Tension d'entrée AC	110 -220 V
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 Année (s)

Autres photos

Audio Input	2 Stereo (L/R RCA, 3.5mm jack) 1 MIC (3P captive screw connector)
Audio Output	1 amplifier (4P captive screw connector) 1 stereo loop out (3.5mm jack)
Output Type	Constant resistance 4Ω/8Ω
Power Output	200W / 1x40W (bridge)
Voltage Gain	12dB
Frequency Response	20Hz-20KHz
CMRR	>70dB@20Hz to 20KHz
SNR	95dB (Max.)
Stereo Channel Separation	>75dB@20Hz to 20KHz
Bandwidth	30Hz-25KHz
THD+Noise	<1% @1KHz
Control	Buttons, RS232, optional IR remote
Power Supply	DC24V, 2.5A
Chassis Dimension	W96xH38xD87(mm)



Vivolink keeps your system running

If you face any problems with your Vivolink product, we immediately send you a new one. No need to wait for a faulty product to be repaired.

This is part of our Premium Professional Service.

Audio Input	2 Stereo (L/R RCA, 3.5mm jack) 1 MIC (3P captive screw connector)
Audio Output	1 amplifier (4P captive screw connector) 1 stereo loop out (3.5mm jack)
Output Type	Constant resistance 4Ω/8Ω
Power Output	200W / 1x40W (bridge)
Voltage Gain	12dB
Frequency Response	20Hz-20KHz
CMRR	>70dB@20Hz to 20KHz
SNR	95dB (Max.)
Stereo Channel Separation	>75dB@20Hz to 20KHz
Bandwidth	30Hz-25KHz
THD+Noise	<1% @1KHz
Control	Buttons, RS232, optional IR remote
Power Supply	DC24V, 2.5A
Chassis Dimension	W96xH38xD87(mm)