



MAXIGAS SENSOR I

Detetor de Gás com base

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltagem	DC9V - 24V
Corrente em standby	$\leq 80\text{mA}$ (DC12V)
Corrente em alarme	$\leq 100\text{mA}$ (DC12V)
Nível de alarme (LEL)	10% LEL
Buzzer Pressão Acústica	$\geq 85\text{dB/m}$
Temperatura ambiente	$-10^{\circ}\text{C} \sim + 50^{\circ}\text{C}$
Humidade Relativa	95% (sem condensação)
Saída de alarme	Buzzer e LED's
Dimensões	100x50mm
Tempo de iniciação	Cerca de 180 segundos
Instalação	Montagem em parede (a 15cm do chão/teto dependendo do tipo de gás)