



Fibaro Smart Module - Smarter Ein-/Ausschalter

kabellos - Z-Wave - Z-Wave Plus - 868 - 868.6 MHz - 869.7 - 870 MHz

Gruppe	Hausautomatisierung
Hersteller	Fibaro
Hersteller Art. Nr.	FGS-214
EAN/UPC	5902701702083

Beschreibung

Das FIBARO Smart Module ist für ferngesteuertes Ein- und Ausschalten von einem Gerät oder Stromkreis vorgesehen. Durch seine kompakte Bauweise kann das Modul direkt innerhalb von Gehäusen verschiedener Geräte installiert werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fibaro Smart Module - Smarter Ein-/Ausschalter
Produkttyp	Smarter Ein-/Ausschalter
Konnektivität	Kabellos - Z-Wave, Z-Wave Plus
Frequenzband	868 - 868.6 MHz, 869.7 - 870 MHz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.825 cm x 2.03 cm x 4.25 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Smarter Ein-/Ausschalter
Anschluss technik	Kabellos - Z-Wave, Z-Wave Plus
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen	40 m
Max. Reichweite (außen)	50 m
Frequenzband	868 - 868.6 MHz, 869.7 - 870 MHz
Merkmale	1 Kanal, LED-Anzeiger, bis zu 6,5 A, nur ohmsche oder inkandeszente Last
Verschiedenes	
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit AES
Nennspannung	AC 100 - 240 V/DC 24 - 30 V
Kennzeichnung	Directive 2011/65/EU, Directive 2014/53/EU, Directive 2015/863
Abmessungen und Gewicht	
Breite	3.825 cm

Tiefe	2.03 cm
-------	---------

Höhe	4.25 cm
------	---------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	35 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
---------------------------------------	--------------------------------

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.