

ASUS PRIME B840M-A-CSM AMD B840 Zócalo AM5 micro ATX

Marca : ASUS

Código del producto: 90MB1J10-M0EAYC

Nombre del producto : PRIME B840M-A-CSM

ASUS PRIME B840M-A-CSM. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Zócalo AM5, Procesador compatible: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 192 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Máxima resolución: 7680 x 4320 Píxeles. Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Número de puertos HDMI *	1
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5	Versión HDMI	2.1
Memoria		Cantidad de DisplayPorts	1
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Versión de DisplayPort	1.4
Número de ranuras de memoria *	4	Salidas para auriculares	1
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Entrada de línea	✓
Canales de memoria	Doble canal	Conexión	
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Ethernet	✓
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	7600 MHz	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Memoria interna máxima *	192 GB	Wifi *	✗
Memoria sin buffer	✓	Características	
Reguladores del almacenaje		Chipset *	AMD B840
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Color del producto	Gris
Número de HDDs soportados	4	Componente para *	PC
Número de unidades de almacenamiento compatibles	7	Factor de forma *	micro ATX
Compatibilidad con RAID	✓	Familia del chipset *	AMD
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Alimentación	ATX
Gráficos		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Ranuras de expansión	
Máxima resolución	7680 x 4320 Píxeles	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	2
Interno I/O		Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
USB 2.0, conectores *	2	Número de ranuras M.2 (M)	3
		Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2280
		Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	4.0

Interno I/O		Ranuras de expansión	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	2280
Número de conectores SATA III *	4	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
S/PDIF, conector de salida	✓	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	2280
Conector de audio en panel frontal	✓	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	3.0
Conector de panel delantero	✓	BIOS	
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de ventilador CPU	✓	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Empaquetado	
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Ancho del paquete	275 mm
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Profundidad del paquete	275 mm
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Altura del paquete	67,5 mm
Número de conectores COM	1	Peso del paquete	1,45 kg
Conector TPM	✓	Peso y dimensiones	
Conector para tiras LED RGB	✓	Ancho	244 mm
Número de conectores para tiras LED RGB	3	Profundidad	244 mm
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Contenido del embalaje	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Cables incluidos	SATA
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Tornillos incluidos	✓
		Otras características	
		Peso	910 g
		Guía de instalación rápida	✓



4711387797204

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.