

ASUS PRIME A620M-E-CSM AMD A620 Zócalo AM5 micro ATX


Marca : ASUS

Código del producto: 90MB1F50-M0EAYC

Nombre del producto : PRIME A620M-E-CSM



ASUS PRIME A620M-E-CSM. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Zócalo AM5, Procesador compatible: AMD Ryzen 7000 Series. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 96 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 10. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet. Componente para: PC, Factor de forma: micro ATX, Familia del chipset: AMD



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Cantidad de puertos USB 2.0 *	4
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5	Puerto de ratón PS/2	1
Memoria		Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Número de puertos HDMI *	1
Número de ranuras de memoria *	2	Versión HDMI	2.1
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Cantidad de DisplayPorts	1
Canales de memoria	Doble canal	Versión de DisplayPort	1.4
Compatibilidad de ECC	No-ECC	Salidas para auriculares	1
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz	Entrada de línea	✓
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	6400 MHz	Micrófono, jack de entrada	✓
Memoria interna máxima *	96 GB	Conexión	
Memoria sin buffer	✓	Ethernet	✓
Reguladores del almacenaje		Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Wifi *	✗
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Características	
Número de HDDs soportados	4	Chipset *	AMD A620
Número de unidades de almacenamiento compatibles	5	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Compatibilidad con RAID	✓	Componente para *	PC
Niveles RAID	0, 1, 10	Factor de forma *	micro ATX
Gráficos		Familia del chipset *	AMD
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Interno I/O		Alimentación	ATX
USB 2.0, conectores *	2	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Ranuras de expansión	
Número de conectores SATA III *	4	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	2
S/PDIF, conector de salida	✓	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
		Número de ranuras M.2 (M)	1

Interno I/O		BIOS	
Conector de audio en panel frontal	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Conector de ventilador CPU	✓	Empaquetado	
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Ancho del paquete	260 mm
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Profundidad del paquete	270 mm
Número de conectores COM	1	Altura del paquete	51,5 mm
Conector TPM	✓	Peso del paquete	940 g
Conector eléctrico de 12 V	✓	Peso y dimensiones	
Conector para tiras LED RGB	✓	Ancho	226 mm
		Profundidad	221 mm
		Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	SATA
		Manual de usuario	✓



4711387236772

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.