



APC BVX700LI-GR sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0,7 kVA 360 W 2 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: BVX700LI-GR

Nombre del producto : BVX700LI-GR

APC BVX700LI-GR. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,7 kVA, Potencia de salida: 360 W. Tipo de salida AC: Tipo F, Conector: Tipo F, Cantidad de salidas AC: 2 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Código IP (International Protection): IP20. Certificación: CB, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2



| Características | | Batería | |
|---|--|---|--|
| Topología UPS * | Línea interactiva | Vida útil de la batería (máx.) | 2 año(s) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) * | 0,7 kVA | Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
| Potencia de salida * | 360 W | Arranque en frío | ✓ |
| Forma de onda * | Seno | Diseño | |
| Voltaje de entrada de operación (min) * | 170 V | Factor de forma * | Compacto |
| Voltaje de entrada de operación (max) * | 280 V | Color del producto * | Negro |
| Frecuencia de entrada * | 50/60 Hz | Indicadores LED | ✓ |
| Voltaje de operación de salida (min) | 230 V | Código IP (International Protection) | IP20 |
| Voltaje de operación de salida (max) | 230 V | Condiciones ambientales | |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Regulación de la frecuencia de salida | 0.5 Hz | Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 40 °C |
| Regulación del voltaje de salida | 10% | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | ✓ | Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Índice de aumento de energía | 273 J | Altitud no operativa | 0 - 3000 m |
| Tiempo de respuesta | 6 ms | Aprobaciones reguladoras | |
| Factor de potencia de entrada | 0,51 | Certificación | CB, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 |
| Nivel de ruido | 40 dB | Contenido del embalaje | |
| Protección de sobrecarga | ✓ | Cables incluidos | Cable de alimentación de entrada |
| Alarma(s) audibles | ✓ | Incluye tarjeta de gestión | ✗ |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Cambio de batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga | Manual de usuario | ✓ |
| Puertos e Interfaces | | Peso y dimensiones | |
| Tipo de salida AC | Tipo F | Ancho | 31 mm |
| | | Profundidad | 138 mm |
| | | Altura | 98 mm |

| Puertos e Interfaces | | Peso y dimensiones | |
|-------------------------|-------------------------|--|----------|
| Conector | Tipo F | Peso | 4,5 kg |
| Cantidad de salidas AC | 2 salidas AC | Empaquetado | |
| SmartSlot | × | Ancho del paquete | 222 mm |
| Puerto SmartConnect | × | Profundidad del paquete | 346 mm |
| Batería | | Altura del paquete | 142 mm |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) | Peso del paquete | 4,5 kg |
| Capacidad de la batería | 7 Ah | Datos logísticos | |
| Voltaje de la pila | 12 V | Código de Sistema de Armomización (SA) | 85078000 |



0731304404583



731304404583

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.