



Fibaro KeyFob FGKF-601 - Fernbedienung - kabellos

Z-Wave Plus - 868.4 MHz - 868.42 MHz - 908.4 MHz - 908.42 MHz - 916 MHz - 869.8 MHz - 921.4 MHz - 869.2 MHz - 869 MHz - 919.8 MHz - 921.42 MHz

Gruppe	Hausautomatisierung
Hersteller	Fibaro
Hersteller Art. Nr.	FIBFEGKF-601
EAN/UPC	5905279987562

Beschreibung

KeyFob wurde mit besonderer Detailfreudigkeit entworfen. Seine ergonomische und kompakte Form passt perfekt in Ihre Hand und in Ihre Tasche während die angehobenen Tasten ein intuitives Klicken ermöglichen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fibaro KeyFob FGKF-601 - Fernbedienung
Produkttyp	Fernbedienung
Stromquelle	Batterie
Konnektivität	Kabellos - Z-Wave Plus
Frequenzband	868.4 MHz, 868.42 MHz, 908.4 MHz, 908.42 MHz, 916 MHz, 869.8 MHz, 921.4 MHz, 869.2 MHz, 869 MHz, 919.8 MHz, 921.42 MHz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7 cm x 3.8 cm x 1.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Fernbedienung
Stromquelle	Batterie
Anschlusstechnik	Kabellos
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen	40 m
Max. Reichweite (außen)	50 m
Frequenzband	868.4 MHz, 868.42 MHz, 908.4 MHz, 908.42 MHz, 916 MHz, 869.8 MHz, 921.4 MHz, 869.2 MHz, 869 MHz, 919.8 MHz, 921.42 MHz
Merkmale	6 Tasten

Batterie

Formfaktor	CR2450
Batterie inbegriffen	Ja

Erforderliche Anzahl	1
----------------------	---

Batterielebensdauer	2 Jahre
---------------------	---------

Verschiedenes

Kennzeichnung	Richtlinie 1999/5/EC, RoHS
---------------	----------------------------

Abmessungen und Gewicht

Breite	7 cm
--------	------

Tiefe	3.8 cm
-------	--------

Höhe	1.5 cm
------	--------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
------------------------	-------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------