

MPN: VLCP8B

Panneau de contrôle 8 boutons

Le panneau de contrôle Vivolink peut être utilisé pour contrôler tous les produits prenant en charge le protocole RS232 ou RS485. Avec le blaster IR fourni, il est également possible de contrôler des produits avec des commandes IR. Le relais intégré de 12V peut être utilisé pour contrôler des produits comme un écran de projecteur ou des rideaux.

Installations typiques :

- <bulletlist><bullet>Idéal pour les salles de réunion</bullet>
- <bullet>Peut contrôler les commutateurs, projecteurs, rideaux, toiles, etc.</bullet>
- <bullet>Le logiciel pour programmer le panneau est inclus sur une clé USB mais peut également être téléchargé depuis ce lien :</bullet></bulletlist>

<https://drive.google.com/file/d/1J0XggRVFOeGoAsG5W4xRUnGmWh9l0oUo/view?usp=sharing>



- <bulletlist><bullet>Remarque : Pour le Royaume-Uni, veuillez utiliser l'adaptateur "PETRAVELI".</bullet></bulletlist>

- 8 touches fonctionnelles avec voyants lumineux
- Impression d'étiquettes personnalisées
- Chaque bouton peut être configuré pour exécuter plusieurs actions via les ports série, de contrôle IR et de relais
- Démarrer le projecteur (RS232)
- Descente de l'écran (Relais)
- Allumer l'entrée 1 (connexion parallèle RS232)
- Se monte dans une boîte de jonction européenne de taille unique avec des centres de montage de 60 mm
- Le produit comprend : Panneau avec cadre blanc, alimentation, câble RS232 (15m), câble de transfert (5m) utilisé entre deux contrôleurs, câble IR (10m), câble USB, logiciel sur disque USB, œil IR et manuel.

Caractéristiques

Design	Couleur du produit	Blanc
Détails techniques	Connecteur(s)	DC in, DC out, RS-232, RS-485, IR Out, Relay 12v output
	Lumineux	Oui
	Nombre de boutons	8 boutons
Puissance	Tension d'entrée	12 V
	Type de source d'alimentation	CC
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	3 Année (s)

Autres photos

