

TP-LINK Tapo T100 V1 - Bewegungssensor - Smart - kabellos

Wi-Fi - 863 - 865 Mhz - 868 - 868.6 MHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TAP0 T100
EAN/UPC	4897098682944



Beschreibung

Tapo T100 V1 - Bewegungssensor - Smart - kabellos - Wi-Fi - 863 - 865 Mhz, 868 - 868.6 MHz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Tapo T100 V1 - Bewegungssensor - Smart - Wi-Fi
Produkttyp	Bewegungssensor
Funktionen	Lichtsteuerung, Bewegungserkennung, Alarmsicherung
Stromquelle	Batterie
Konnektivität	Kabellos - Wi-Fi
Frequenzband	863 - 865 Mhz, 868 - 868.6 MHz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.23 cm x 3.4 cm x 4.23 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Bewegungssensor
Funktionen	Lichtsteuerung, Bewegungserkennung, Alarmsicherung
Stromquelle	Batterie
Anschluss technik	Kabellos
Frequenzband	863 - 865 Mhz, 868 - 868.6 MHz
Merkmale	LED-Anzeiger, Magnethalterung, Energieeinsparung, Erkennungssensibilität regelbar, Echtzeit-Benachrichtigungen
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Hub	Erforderlich
Hub-Kompatibilität	Tapo Hub
Kompatible Anwendung	Tapo app
	Bewegungssensor

Erkennungsbereich	7 m
Winkelerkennung	120 Grad
Batterie	
Formfaktor	CR2450
Batterie inbegriffen	Ja
Erforderliche Anzahl	1
Batterielebensdauer	2 Jahre
Verschiedenes	
Mitgeliefertes Zubehör	Klebestreifen
Kennzeichnung	VCCI, FCC, RoHS, NCC, RCM, JRF, UKCA, R-NZ
Abmessungen und Gewicht	
Breite	4.23 cm
Tiefe	3.4 cm
Höhe	4.23 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.